



Nastavenie VOIP údajov siete EuroFon do telefónu Siemens C455IP .



Siemens C455IP

Pripojte základňu telefónu k internetovej sieti (do Vášho routera) a k napájacej sieti.

Nasledujúce údaje budeme nastavovať cez webový prehliadač. Ten spustíte vo vašom počítači, ktorý je pripojený v sieti spolu so základňou telefónu a do prehliadača zadáte www.gigaset-config.com. Následne budete spojený s webovým konfigurátorom vašej základňovej stanice, kde budete postupovať podľa nasledovných pokynov.


Gigaset C455 IP



SIEMENS

Zadáme štandardný PIN “0000“ a stlačíme OK.

Gigaset C455 IP



SIEMENS

**Klikneme na
Settings**

Gigaset C455 IP

Home Settings Status Log Off

IP Configuration

Address Assignment
IP address type:

Remote Management
Allow access from other networks: Yes No
Activating this parameter increases the risk of unauthorised access to your device settings.

HTTP proxy
Enable proxy: Yes No
Proxy server address:
Proxy server port:

SIEMENS

Tu môžeme znova meniť nastavenie siete, prípadne iných funkcií týkajúcich sa telefónu. Pre nás je dôležité kliknúť na Telefóny .

Gigaset C455 IP

Home Settings Status Log Off

IP Connection

	Name / Provider	Suffix	Status	Active
1.	0650340062 Other Provider	#1	Registered	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	IP2 Other Provider	#2	Disabled	<input type="checkbox"/>
3.	IP3 Other Provider	#3	Disabled	<input type="checkbox"/>
4.	IP4 Other Provider	#4	Disabled	<input type="checkbox"/>
5.	IP5 Other Provider	#5	Disabled	<input type="checkbox"/>
6.	IP6 Other Provider	#6	Disabled	<input type="checkbox"/>

Gigaset.net

Name	Suffix	Status	Active
Gigaset.net	#9	Registered	<input checked="" type="checkbox"/>

Fixed Line Connection

Name	Suffix
Fixed Line	#0

SIEMENS

V tomto okne môžeme zadať až 6 VOIP účtov, ktoré budú v základni nastavené a ktoré budú platné pre definované bezdrôtové rúčky. Na začiatok nám stačí definovať 1. účet IP1. Stlačíme Edit

Gigaset C455 IP

Home Settings Status Log Off

IP Configuration
Telephony
Connections
Audio
Number Assignment
Call Forwarding
Dialling Plans
Network Mailbox
Advanced Settings
Messaging
Services
Handsets
Miscellaneous

1. IP Connection

You can replace the default name with a name or the actual phone number to distinguish this connection.

Connection Name or Number: 0650123456

Auto Configuration

If your provider has issued you with a configuration code, you can use it to start the automatic connection configuration here.

Auto Configuration Code:

Start Auto Configuration

Provider: Other Provider

Personal Provider Data

Authentication Name: 0650123456

Authentication password:

Username: 0650123456

Display name: Ján Biely 0650123456

Show Advanced Settings

Set Cancel Delete

Connection Name or Number : zadajte Vaše telefónne číslo

Autentification Name : zadajte Vaše telefónne číslo

Autentification password : zadajte Vaše heslo

Display name : zadajte Vaše meno a telefónne číslo

Ďalej kliknite na : Show Advanced Settings

Hide Advanced Settings

General Provider Data

Domain: sip.eurofon.sk

Proxy server address: sip.eurofon.sk

Proxy server port: 5060

Registrar server: sip.eurofon.sk

Registrar server port: 5060

Registration refresh time: 180 sec

Network

STUN enabled: Yes No

STUN server: sip.eurofon.sk

STUN port: 3478

STUN refresh time: 240 sec

NAT refresh time: 20 sec

Outbound proxy mode: Always Auto Never

Outbound proxy:

Outbound proxy port: 5060

Set Cancel Delete

Ďalšie údaje nastavte podľa obrázka.

Domain	: sip.eurofon.sk
Proxy server address	: sip.eurofon.sk
Register server	: sip.eurofon.sk
STUN server	: sip.eurofon.sk

Uložte nastavenie stlačením tlačidla „SET“ a reštartujte telefónnu základňu cez „Log off“ v pravom hornom rohu.

